



i-power 9[®]-accu's

Oplaadbare lithium-ion-accu's

Veiligheidskaart

Dank u voor uw aankoop van de i-power 9[®]-accu's. Dit snel verwisselbare i-power accusysteem maakt van de i-team Professional-machines op accu's een waar schoonmaakteam.

De oplaadbare, 9 Ah li-ion accu's van 25,2 V kunnen worden gebruikt voor producten uit de i-serie van i-team Professional.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de i-charge[®] acculader voor informatie over het opladen van de i-power 9-accu's.



Kenmerken en voordelen

- Universele bruikbaarheid voor verschillende i-team producten.
- Maximale veiligheid dankzij proactief accubeheer van i-power.
- Nagenoeg geen zelfontlading dankzij hoogwaardige lithium-ion-cellen.
- Ergonomische bediening dankzij verzonken handgrepen.
- Kleurcodering (grijs en blauw) om makkelijk te zien welke accusleuf moet worden gebruikt.

Specificaties

Neem contact op met het verkooppunt als de inhoud van dit pakket onvolledig of beschadigd is. Gebruik bij het terugsturen van het product indien mogelijk de originele i-team verpakking.

Afmetingen product (per accu):	158*136*95 mm
Gewicht (per accu):	1,7 kg
Accutype:	Lithium-ion-accu
Nominale spanning	25,2 V
Nominale capaciteit	9 Ah
Nominale energie	222 Wh

i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven

T +31 402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com





Beoogd gebruik

- De i-power 9-accu's mogen alleen worden gebruikt in i-team machines die op accu's werken.
- De i-power 9-accu's mogen alleen worden opgeladen met een originele i-charge acculader van i-team Professional.

Niet-beoogd gebruik

Gebruik de i-power 9-accu's niet als stroombron voor een andere machine dan de machines van i-team Professional die op accu's werken.

Veiligheid

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Volg altijd de gebruikershandleiding van de acculader.
- Voor het eerste gebruik moet u de accu's minimaal 5 uur opladen.
- Verwijder accu's uit de lader wanneer ze volledig zijn opgeladen.
- Plet, doorboor of beschadig de accu's op geen enkele manier.
- Verhit of verbrand de accu's niet.
- Voorkom kortsluiting.
- Demonteer de accu's niet.
- Houd de accu's droog.
- Laad alleen op tussen 5 °C ~ 40 °C.
- Gebruik alleen tussen 5 °C ~ 45 °C.
- Opslagtemperatuur: -10 °C ~ 40 °C. Let op: accu's moeten voor gebruik op een temperatuur van minimaal 5 °C worden gebracht.

Gezondheidsrisico's

- Een beschadigde of lekkende accu kan bij contact chemische brandwonden veroorzaken.
- Het risico van blootstelling aan chemische stoffen in de accu treedt alleen op als de accu verkeerd wordt gebruikt of beschadigd raakt.
- Zorg dat elektrolyten en lithium niet in aanraking komen met huid en ogen.

WAARSCHUWING

Als u wordt blootgesteld aan een van de chemicaliën van de accu, volgt u de onderstaande procedures:



Ogen: spoel uw ogen met veel water gedurende ten minste 15 minuten, en houd daarbij de bovenste en onderste oogleden af en toe open.

Inademing: verlaat meteen de ruimte waarin het contact heeft plaatsgevonden en zoek frisse lucht. Gebruik zuurstof, indien beschikbaar.

Inname: drink ten minste twee glazen melk of water. Wek braken op als de patiënt bij bewustzijn is. Ga naar een arts voor controle.

Veiligheidsinformatieblad

Informatie over de i-power 9[®]-accu's vindt u in de **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**, VIB-nummer MLIW388W30202716.